



Specificaties Eglo Connect.Z Smart Plafondlamp  
Badkamerverlichting Fueva 6-Z Kunststof Zwart  
13.5W 2000lm - 827-865 Afstembaar Wit + RGB |  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 254605                               |
| EAN                        | 9008606330522                        |
| Merk                       | Eglo                                 |
| Fabrikantnaam              | LED-RGB/CCT-DL 290X290 SW'FUEVA 6-Z' |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 15000                                |

## Technische Informatie

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart |
| Lighting Control        | Zigbee                                                                 |
| Techniek                | LED Geïntegreerd                                                       |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                                                                |
| Watt                    | 13.5                                                                   |
| Dimbaar                 | Dimbaar i.c.m. dimbare lamp                                            |
| Kleurcode               | 827 Zeer Warm Wit, 865 Daglicht Wit                                    |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit                                  |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave                                            |
| Lichtkleur              | RGBW                                                                   |
| Kleurinstelling         | Instelbaar wit, RGB                                                    |
| Lichtopbrengst (Lumen)  | 2000                                                                   |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 148.14814814815 |
|------------------------------|-----------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Plafond |
|---------|---------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
|-----------------|----------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Type product | LED Designlampen |
|--------------|------------------|

## Armatuur Informatie

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Armatuur Aansluiting | Terminal block |
|----------------------|----------------|

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
|-----------|--------------------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Zwart |
|----------------|-------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Behuizing | Plastic |
|-----------|---------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Product Serie | Connect.Z |
|---------------|-----------|

## Afmetingen

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 295 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 295 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 25 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

